
L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-C-S
In=250A, Ik=max. 10kA
str.2
FA12 B25/3 25A
FA13 B16/1 16A
FA14 B16/1 16A
FA15 B16/1 16A
FA16 B10/1 10A
FA17 B10/1 10A
FA18 B10/1 10A
FA19 B6/1 6A
FA20 B6/1 6A
FA21 B6/1 6A
FIA22 B16/1N 16/0,03A Typ "A"
PROSTOROVĚ ODDĚLIT - VYPÍNÁNÍ TOTAL STOP
FA0.1 B6/1 6A V uzamčené poloze pro TOTAL STOP
15
kt0.1
16
18
11
ka0.1
12
14
KT0.1 zpoždění nast. 1s
KA0.1 16A
U>
VC-QM1
N
PE
N
PE
Stáv. CYKY-J 3x2,5 RH-WL13
Stáv. CYKY-J 3x2,5 RH-WL14
Stáv. CYKY-J 3x1,5 RH-WL19
PRAFlaDur-J 5x1,5 RH-WS 0.5
13
14
R-FVE
11
12
RH
CYKY-J 5x2,5 - 100m RH-WL2
REZERVA
VÝVOD AUTOMAT. ZTP
VÝVOD PLOŠINA DVEŘE
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA
NÁPÁJECÍ ZDROJ WC IMOBILNÍCH
REZERVA
REZERVA
REZERVA
NAPĚŤOVÁ CÍVKA HL. VYPÍNAČE QM1 V ROZVADĚČI RH
TOTAL STOP - VSTUP KONTAKT 1x NC pro VC KONTAKT 1x NC pro FVE
VÝVOD DO RH KOMUNITNÍ CENTRUM BLOKOVÁNÍ FVE aj.

RH - VÝVODY