
L1,L2,L3 3NPE ~ 50Hz 400V/TN-S
In=63A
str.3
QM1
63A
hl. vypínač
FV1
T2(C)
In=20kA
FA0.1
B25/3
25A
FA0.2
B20/3
20A
FA0.3
B16/3
16A
FA1
B10/1
10A
FA2
B10/1
10A
H07V-U 16 m
H07V-U 16 zž
PJ0.1
5-40A
DIN
K1
20A
200A
K1
20A
200A
K2
20A
200A
PŘÍMÁ FÁZE PRO "svítidla s nouzovým modulem"
PŘÍMÁ FÁZE PRO "svítidla s nouzovým modulem"
PŘÍMÁ FÁZE PRO "svítidla s nouzovým modulem"
A2
A1
2
1
N
PE
PA-MET
CYKY-J 5x1,5 - 15m
CYKY-J 5x16 - 15m
RH-WL3
CYA 16 zž
CYA 16 zž
CYA 16 zž
CYA 6 zž
CYKY-J 5x1,5 - 30m
CYKY-J 5x6 - 30m
RS1-WL0.1
CYKY-J 5x6 - 40m
RS1-WL0.2
CYKY-O 3x1,5
WS 1a
CYKY-J 5x1,5
WL 1a
CYKY-O 3x1,5
WS 1b
CYKY-J 5x1,5
WL 1b
CYKY-O 3x1,5
WS 2
CYKY-J 5x1,5
WL 2
1a
1N
1b
2a
2N
PŘÍVOD Z RH
(B50/3A)
Přívod z RH
Vývod do DR-03, m.0.14
Vývod do RS1.1
Vývod do RSU
VÝVOD DO RS1.1
BUFET, m.č. 0.09
VÝVOD DO RSU
m.č. 0.20
REZERVA
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
m.č. 0.13
OSVĚTLENÍ
m.č. 0.13
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
m.č. 0.16
OSVĚTLENÍ
m.č. 0.16
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
m.č. 0.14, 0.15
OSVĚTLENÍ
m.č. 0.14, 0.15
K1,2,3,4,5,6,7,8 - IMPULZNÍ RELÉ 20A/230V
RS1 - PŘÍVOD, VÝVODY
2